



Aguardio

Sensor & Display
- a water saving solution

Vejledning

Aguardio

Hos Aguardio er vores mission at reducere vandforbruget under brusebadet med vores plug & play-løsning bestående af Aguardio Sensor & Display.

Vigtigt

I denne vejledning guider vi dig gennem informationer om og montering af Aguardio løsningen. Vi anbefaler, at du læser vejledningen før opsætning.

Aguardio Setup

For at kunne tilkoble Aguardio Sensor til dit netværk, er det nødvendigt at downloade app'en "Aguardio Setup". Med app'en kan du også tilgå informationer omkring din Aguardio løsning som eksempelvis batteriniveau og Wi-Fi forbindelse. App'en findes i 'Google Play' på Android.

Denne vejledning er udarbejdet med stor omhyggelighed, men grundet løbende udvikling af vores teknologi, tager vi forbehold for ændringer.

Pakkens indhold

1 x Aguardio Sensor

1 x Aguardio Display

2 x AA batterier

3 x AAA batterier

4 x Dobbeltklæbende tape

4 x Skruer

Aguardio løsningen



Sensoren monteres på undersiden af loftet i brusenichen og fungerer ved hjælp af fire kernekomponenter; bevægelse-, lyd-, luftfugtighed- og temperatursensor.



Displayet placeres i øjenhøjde i brusenichen. Det har til formål at guide brugeren med forskellige symboler til at slukke for vandet og derved bruge mindre tid under rindende vand.



Cloud'en giver dig adgang til data indhentet fra Sensorens kernekomponenter. Data giver dig en viden om din brusebadsadfærd, der er visualiseret i grafer.

Adgang til cloud'en bliver tilgængelig fra maj 2019.

På badeværelser med badekar virker Aguardio kun ved stående bad.

Opsætning til Wi-Fi

Download app'en "Aguardio Setup" og indsæt batterier i Sensor (2xAA) og Display (3xAAA).

1. Åben app. Opret en bruger og log ind.
2. Vælg din sensor i app'en.
3. Udfyld Wi-Fi navn (SSID) og password og navngiv lokation.
4. Tryk på CONNECT WIFI.
5. Herefter blinker Sensoren blå, imens Wi-Fi forbindelsen testes.
6. Når Sensoren har oprettet Wi-Fi forbindelse, blinker den permanent grøn (hvert 16. sek.). Hvis Sensoren i stedet blinker rød eller blå, tjek om Wi-Fi navn og kode er korrekt (se FAQ).

Displayet tilkobles automatisk Sensoren.

Nu er du klar til at montere Sensor og Display.

Aguardio Sensor & Display virker også uden opsætning til Wi-Fi. Isæt blot batterier og monter løsningen i brusenichen. Adgang til data opnås dog kun ved opkobling af Sensor til Wi-Fi.

Montering

Sensoren monteres med de medfølgende to skruer eller dobbeltklæbende tape på undersiden af loftet i brusenichen. Sensoren skal ikke placeres over brusehovedet, da dette skygger for sensorene.



Fjern beslag fra bagsiden af Sensor



Monter beslag i loftet i brusenichen



Klik Sensor fast på beslaget

Displayet monteres ligeledes med de medfølgende to skruer i flisens fuge eller med dobbeltklæbende tape i øjenhøjde i brusenichen.



Fjern beslag fra bagsiden af Display



Monter beslag på væggen i
brusenichen



Klik Display fast på beslaget

Det anbefales at anvende en skruetrækker med krydskærv, Pozidriv PZ1 til batterilåg og en Pozidriv PZ2 til væg/loft beslag.

OBS! Ved brug af dobbeltklæbende tape, tages der forbehold for, at tapen efterfølgende kan efterlade spor ved afmontering. Tapen kan have en kortere levetid på nogle overflader, derfor anbefaler vi altid at anvende de medfølgende skruer.

FAQ

Hvorfor blinker min Sensor blå?

Når Sensoren blinker blå (hvert 16. sek.) betyder det, at der er fejl i Wi-Fi forbindelsen. Nulstil Sensoren og opsætningen i app'en foretages forfra.

Hvorfor blinker min Sensor rød?

Når sensoren blinker rød (hvert 16. sek.) betyder det, at batteriniveauet er lavt, og du bør udskifte batterierne.

Hvordan nulstiller jeg min Sensor?

Tag et batteri ud, holde knap 1 inde imens batteriet sættes i på ny. Knap 1 kan slippes når Sensoren blinker hurtigt rødt. Herefter vil enheden blinke blå, hvorefter opsætning til Wi-Fi kan påbegyndes.

Hvis du oplever yderligere problemer med dine enheder, opfordrer vi til at besøge vores hjemmeside www.aguardio.com, eller kontakte vores supportafdeling på support@aguardio.com.

Batteri

Batteriernes levetid forventes at være minimum 1 år.
Bortskaffelse af gamle batterier skal ske inden for
Miljøstyrelsens forskrifter.

Brug og vedligeholdelse

Produkterne er forbeholdt baderum og bør ikke anvendes
udendørs. Produkterne kræver en regelmæssig aftørring
med en fugtig klud, for at undgå at kalk sætter sig fast.

Læs mere

Du kan læse yderligere om Aguardio løsningen på
www.aguardio.com.

Designet og produceret i Danmark

